

II. OZNACZENIA W PROJEKCIE

-  **A** – OPRAWA JARZENIOWA NASTROPOWA 4x18W np SRE418V-AD prod.ES-SYSTEM
-  **B** – OPRAWA JARZENIOWA NASTROPOWA 2x36W o JP=65 np PACYFIC 196/23CD prod.PHILIPS
-  **C** – OPRAWA NASTROPOWA 2x18W o JP=44 np DW2x18 prod.ES-SYSTEM
-  **D** – OPRAWA PLAFONIERA ZE ŚWIEŁŁÓWKĄ KOMPAKTOWĄ 18W o JP=44 np AVR 1018 prod.ENSTO
-  **E** – OPRAWA PLAFONIERA ZE ŚWIEŁŁÓWKĄ KOMPAKTOWĄ 9W o JP=44 I CZUJKĄ RUCHU
np AVR 1091/PIR prod.ENSTO
- AW** – MODUŁ AWARYJNY W OPRAWIE MINIMUM 2 GODZ.
-  **KW** – KASETA ZAŁĄCZANIA WENTYLATORA 
-  **W** – WENTYLATOR KANAŁOWY 20W, 230V W OKAPIE
Z WYŁĄCZNIKIEM PRZY OKAPIE
-  **W1** – WENTYLATOR KANAŁOWY 20W, 230V ZAŁĄCZONY Z OŚWIEŁLENIE
WYŁĄCZENIE ZE ZWŁOKĄ CZASOWĄ
-  **W2** – WENTYLATOR KANAŁOWY 20W, 230V Z WYŁĄCZNIKIEM POCIĄGANYM
I SYGNALIZACJĄ ŚWIEŁLNĄ PRACY
-  **V1** – POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 80L/1,5kW, 230V-ZASILANIE
Z GNIAZDA MONTOWANEGO PRZY URZĄDZENIU
-  **V2** – POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 30L/1,5kW, 230V-ZASILANIE
Z GNIAZDA MONTOWANEGO PRZY URZĄDZENIU
-  **V3** – POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 100L/2,0kW,230V – ZASILANIE
Z GNIAZDA MONTOWANEGO PRZY URZĄDZENIU
-  **WD** – WENTYLATOR DACHOWY DAsø160 0,25kW, 400V
-  **WS** – WENTYLATOR ŚCIENNY N-16 "N-16 NEDERMAN" 0,25kW, 400V
MONTOWANY 50cm POD STROPEM, DO ŚCIANY
-  **TSD** – TABLICA STEROWANIA DRZWIAMI ROLOWANYMI LUB ŻALUZJAMI ALUMINIOWYMI (DOSTAWA
I MONTAŻ WRAZ Z DRZWIAMI, NAPEDEM I INSTALACJĄ PRZEZ PRODUCENTA URZĄDZENIA)
-  **TG** – TABLICA GŁÓWNA ŚWIEŁLICY
-  **TR** – TABLICA REMIZY
-  **PEL** – PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY (4 GNIAZDA 230V, 16A+N+PE PODWÓJNE Z KLUCZEM
+ 1 GNIAZDO PODWÓJNE RJ45 kat.5E)
UWAGA: MIĘDZY PELAMI UŁOŻYĆ KORYTO KM L=1m Z PRZEWODEM 5xUTP4x2x0,5 kat. SE
OD ROUTERA W POMIESZCZENIU NR 106
-  **GT** – PUSZKA HERMETYCZNA (GŁOWICA TELEFONICZNA) Z PRZEPUSTEM RVS22 PRZEZ ŚCIANĘ
-  **1** – WYŁĄCZNIK 1 BIEGUNOWY, 16A, 250V pt
-  **2** – PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 16A, 250V pt
-  **3** – PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 3-OBWODOWY 16A, 250V pt
-  **4** – PRZEŁĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V pt
-  **5** – PRZEŁĄCZNIK SCHODOWY KRZYŻOWY 16A, 250V pt
-  **6** – GNIAZDO PODWÓJNE pt 2x16A+N+PE, 250V
-  **K** – WYPUST DLA ELEKTRYCZNEGO KOTŁA c.o. 18,0kW, 400V
(POMPA OBIEGOWA c.o. STEROWANA Z PULPITU KOTŁA)
-  **KE** – GNIAZDO KUCHNI ELEKTRYCZNEJ 10,0kW, 400V
-  **16A** – GNIAZDO 400V, 3x16A+N+PE
-  **24V** – GNIAZDO 24V
-  **ZR** – GNIAZDO POD ZLEWOZMYWAKIEM DLA ROZDRABNIACZA 0,5kW, 230V
-  **G** – GNIAZDO GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO 1,5kW, 230V
-  **ZW** – WYPUST DLA ZMYWARO-WYPAŻARKI 3,5kW, 230V
ZAKOŃCZONY POMPKĄ
-  **PPW** – WYPUST DLA PRZEPŁYWOWEGO PODGRZEWACZA WODY 18,0kW, 400V
-  **7** – PRZYCISK DZWONEK
-  **8** – DZWONEK LUB GONG 230V
-  **9** – PRZYCISK WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W OBUŁOWIE KOLORU CZERWONEGO
-  **KOS** – KASETA STEROWANIA I SYGNALIZACJI ODCIĄGU SPALIN